

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Беспроводной PIR-датчик

DS-PD2-P15C-W



www.hikvision.ru

DS-PD2-P15C-W



Общая информация

- Нечувствительность к объектам до 24 кг
- Двусторонняя беспроводная технология
- Цифровая компенсация температуры
- Технология Blue Wave
- Мгновенное двустороннее управление устройством ITDC
- Индикатор силы сигнала (SSI)

Спецификации

| | DS-PD2-P15C-W |
|------------------------|---|
| Дальность срабатывания | 15 м, 20° |
| Скорость срабатывания | 0,3 — 3 м/с |
| Дальность передачи | До 800 м на открытой местности |
| Частота | 868 МГц |
| Подача питания | 3 батареи CR123A, 3 В, срок службы — 2 года |
| Рабочая температура | -10°C — +40°C |
| Масса | 125 г |
| Установка | В помещении |
| Габариты | 114 x 67 x 47 мм |
| Высота установки | 2,4 — 4 м |

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочая температура -10°C – $+40^{\circ}\text{C}$
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры выше $+40^{\circ}\text{C}$, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.